

AuviTran

EtherSound ドライバのインストール不具合と対処

(AVS-Control Panel、AVS-Firmware Updater から、Network adapter が選択できない等)

概要：

Windows 8 あるいは 8.1 環境下において、EtherSound ドライバのインストールに、問題点が発生する場合があります（例えば、AVS-Control Panel、あるいは AVS-Firmware Updater から、Network adapter が選択できない）。

これは Windows 8 あるいは 8.1 の環境下における EtherSound ドライバのインストールに関連する問題点で、ある種類のインストールされるべきドライバが、インストールされないことにあります。

現時点でのこの対処としては、以下の手順を行ってみてください。

対処：

1).

EtherSound Runtime x64 v3.12 d.msi (or v3.12 e)、というファイルを検索してください。通常は、C:\Program Files (x86)\AuviTran\AVS-Monitor\ESDriver というフォルダの中にあります。

2).

上記の EtherSound Runtime x64 v3.12 d.msi (or v3.12 e) ファイルをダブルクリックして、InstallShield Wizard を起動させた後、「Remove」を選択し、ファイルを削除してください。

3).

コンピュータを再起動し、その後再度ファイルを検索します。

4).

再度 EtherSound Runtime x64 v3.12 d.msi (or v3.12 e) ファイルをダブルクリックして、InstallShield Wizard を起動させた後、「Complete」→「Install」を選択し、再インストールをしてください。

5).

コンピュータを再起動しますと、ドライバがインストールされていて、AVS-Control Panel、あるいは AVS-Firmware Updater から、Network adapter を認識・選択でき、操作可能になります。